

Akku-Rührgerät

DUT131Z

18V • 165 mm • 1,5-13 mm

Einstellbar auf zwei Drehzahlen haben Klumpen keine Chance, Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm.

Das Makita Akku-Rührgerät DUT131Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten. Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine. Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	307 x 89 x 231 mm

Spezifikationen

- Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm
- 2-Gang-Getriebe
- Mit Sanftanlauf
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Spritzschutz verhindert das Verschmutzen der Maschine
- Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

EAN 0088381876247

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

140G50-6

Seitengriff komplett



458814-5

Spritzschutz



763448-4

Bohrfutterschlüssel



831253-8

Transporttasche



Optionales Zubehör

140G50-6

Seitengriff komplett



458814-5

Spritzschutz



763448-4

Bohrfutterschlüssel



831253-8

Transporttasche



Service